

How the Backlight works

Adjust the backlight brightness by **holding down** the Backlight **modifier key**...

Backlight +	Increase Brightness
Backlight -	Decrease Brightness
Backlight 0	100% Brightness
Backlight 2	20% Brightness
Backlight 1	10% Brightness
Backlight Esc	Backlight Off

30 seconds after you stop typing, the backlight turns OFF (temporarily) to save battery life.

For **continuous** backlight, plug the keyboard into a USB power source.

For **longer** battery life, lower the backlight.

Maximum brightness reduces to **20%** when the backlight battery **needs charging**. Plug in the keyboard to charge it.

Function Keys on Mac / iOS

F1	Screen Darker
F2	Screen Brighter
F3	Mission Control (Mac) Search (iOS)
F4	Launchpad (Mac) Home button (iOS)
F5	Lock button (iOS)
F6	Show / Hide onscreen keyboard (iOS)
F11	Volume down
F12	Volume up
Backlight key	Eject ▲

How the fn key works on Mac

If you need to type **F1** (rather than darken the screen) simply hold down **fn** and then press **F1**.



If this is not convenient, you can reverse it. Go to...

🍏 menu > **System Preferences...** > **Keyboard**

and check the box, as shown below.

- Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys
- When this option is selected, press the Fn key to use the special features printed on each key.

Function Keys on Windows / Android

Fn F7	Previous track
Fn F11	Volume down
Fn F12	Volume up
F13	Print Screen
F14	Scroll Lock
F15	Pause
Fn Delete	Insert
Clear	Num Lock

Warranty

Matias Corporation ("Matias") warrants to the original end user ("Customer") that this product will be free from defects in workmanship and materials, under normal use, for 1 year from the date of original purchase from Matias or its authorized reseller. Matias' sole obligation under this express warranty shall be (at Matias' option and expense) to repair or replace the product or part with a comparable product or part. All products or parts that are replaced become the property of Matias.

LIMITATION OF LIABILITY

To the full extent allowed by law, Matias excludes for itself and its suppliers any liability (whether based in contract or in tort, including negligence) for incidental, consequential, indirect, special or punitive damages of any kind, or for loss of revenue or profits, loss of business, loss of information or data, or other financial loss arising out of or in connection with the sale, installation, maintenance, use, performance, use, failure, or interruption of this product, even if Matias or its authorized reseller has been advised of the possibility of such damages, and limits its liability to replacement, repair, or refund of the purchase price paid, at Matias' option. This disclaimer of liability for damages will not be affected if any remedy provided herein shall fail of its essential purpose.

This keyboard contains no user-serviceable parts, and should not be opened or disassembled — risking damage to it and injury to you. Do NOT remove, crush, or puncture the battery inside, or expose it to high temperatures or liquids.

When this product reaches its end of life, please dispose of it according to your local environmental laws and guidelines. The lithium-ion battery in the keyboard should be recycled or disposed of separately from household waste, by a qualified service provider.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.

This product complies with the requirements of European Directives 72/23/EEC, 89/336/EEC, and 1999/5/EC.

FCC ID: WKMF418BT. Copyright © 2017 Matias Corp. All rights reserved. Matias Wireless Aluminum Keyboard, Matias, and the Matias logo are trademarks of the Matias Corporation. Launchpad, Mission Control, Mac, iOS, iPad, iPhone, iPod touch, Apple, and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Windows is a trademark of Microsoft Corporation. Android is a trademark of Google Inc. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Owners of other trademarks are respectfully acknowledged.

Warranty Procedure

- Please contact our Help Desk at help@matias.ca, (905) 265-8844 or toll-free 1-888-663-4263, and give a detailed explanation of the problem.
- We'll first try to solve your problem by e-mail or phone.
- If e-mail / phone support is not successful, or if the item is defective, we'll give you an EMA number (Exchange Merchandise Authorization), and explain how to return the product for a replacement.
- For more information, please visit:

www.matias.ca/returns


Charge it first

Fully charge the keyboard before using it...

Plug the charging cable into the keyboard, then connect it to a computer or USB power adapter.

An **Amber** light will appear on the **Caps Lock** key shortly after you start charging, and will disappear when charging is complete.

A full charge from empty takes **9 hours**, and lasts approximately 1 year.



On / Off button

Press the On/Off button to turn the keyboard ON or OFF.

Lights on the **Caps Lock** key will **briefly** flash...

Green to indicate ON

or

Amber to indicate OFF

What the Indicator Lights mean...

Green	Caps Lock
Briefly Flashing Green	Keyboard On
Amber	Battery is Charging
Briefly Flashing Amber	Keyboard Off
Flashing Red	Keyboard needs Charging
Backlight Dim	Backlight battery low
Flashing Blue	Pairing mode
Briefly Flashing Blue	Device connection established

How it works

The **4 Pairing keys** (above the numeric keypad) let you pair the keyboard with up to **4 Bluetooth devices**, and easily switch between them.

To pair to a Mac, **hold down** one of the Pairing keys until it starts **flashing Blue**.

Once paired, simply **press** that Pairing key to **switch the connection** to that device. When successfully connected, it will **briefly flash Blue**.

matias

Pairing to a Mac

- On your **Mac**, select...
🍏 menu > **System Preferences...** > **Keyboard**
- Click **Setup Bluetooth Keyboard...**
- Hold down one of the **4 Pairing** keys until it starts **flashing Blue**.
- When the keyboard is found, click **Continue** and follow the onscreen instructions.

Pairing to an iPad / iPhone / iPod touch

- On your **iOS** device, tap on...
Settings app > **Bluetooth** > **On**
- Hold down the **Option** ⌥ key and one of the **4 Pairing** keys until it starts **flashing Blue**.
- When the keyboard appears in the list, **tap** on it to pair.
- The keyboard is now **connected** and ready to be used.

Pairing to Windows or Android

- Follow the keyboard pairing process for the version of Windows or Android on your device.
- Hold down the **Control** key and one of the **4 Pairing** keys until it starts **flashing Blue**.

Need help?

Please contact us at: help@matias.ca

+1 (905) 265-8844 or toll free 1-888-663-4263

Ergonomics

www.matias.ca/health
www.matias.ca/health/1
www.matias.ca/health/2
www.matias.ca/ergonomics


Chargez d'abord

Chargez complètement le clavier avant de l'utiliser...

Branchez le câble de charge au clavier, ensuite connectez-le à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB.

Une lumière **Ambre** apparaîtra sur la touche **Verr Maj** lorsque vous commencerez à charger le clavier, et disparaîtra lorsque la charge est complète.

Il vous faudra **9 heures** pour faire une charge complète, qui durera environ 1 an.



Bouton ALLUMÉ / ÉTEINT

Appuyez sur le bouton ALLUMÉ/ÉTEINT pour allumer ou désactiver le clavier.

Des lumières sur la touche **Verr Maj** clignoteront brièvement...

Vert pour indiquer ALLUMÉ
ou
Ambre pour indiquer ÉTEINT

Ce que les lumières signifient...

Vert	Verr Maj
Clignotement bref Vert	Clavier allumé
Ambre	La batterie se charge
Clignotement bref Ambre	Clavier éteint
Rouge	Clavier doit être chargé
Rétroéclairage faible	Pile pour rétroéclairage faible
Bleu	Mode de jumelage
Clignotement bref Bleu	Connexion à l'appareil établie

Comment cela fonctionne

Les **4 touches de jumelage** (au-dessus du clavier numérique) vous permettent de jumeler le clavier avec jusqu'à **4 appareils Bluetooth**, et de transférer aisément entre eux.

Pour jumeler au Mac, appuyez sur une des touches de jumelage jusqu'à ce qu'elle **clignote Bleu**.

Une fois jumelé, simplement appuyez sur la touche de jumelage pour **transférer** la connexion à cet appareil. Lorsque la connexion est établie avec succès, la touche clignotera **brièvement Bleu**.

Jumelage au Mac

- 1) Sur votre Mac, choisissez...
menu > **Préférences Système...** > **Clavier**
- 2) Cliquer **Configurer le clavier Bluetooth...**
- 3) Appuyer sur une des 4 **touches de jumelage** jusqu'à ce qu'elle commence à **clignoter Bleu**.
- 4) Quand le clavier apparaît, cliquez sur **Continuer**, puis suivez les instructions à l'écran.

Jumelage à un iPad / iPhone / iPod touch

- 1) Sur votre appareil iOS, choisissez...
app **Settings** > **Bluetooth** > **I/O**
- 2) Appuyez sur la touche **Option** et sur une des 4 **touches de jumelage** jusqu'à ce qu'elle commence à **clignoter Bleu**.
- 3) Quand le clavier apparaît, tapez sur **Matias Backlit Wireless Keyboard**.
- 4) Le clavier est maintenant **connecté** et est prêt à utiliser.

Jumelage à Windows ou Android

- 1) Suivez le processus de jumelage de clavier pour la version de Windows ou Android de votre appareil.
- 2) Appuyez sur la touche **Contrôle** et sur une des 4 **touches de jumelage** jusqu'à ce qu'elle commence à **clignoter Bleu**.

Vous avez besoin d'aide?

SVP contacter: help@matias.ca

+1 (905) 265-8844 ou gratuitement au 1-888-663-4263

Ergonomie

www.matias.ca/health

www.matias.ca/ergonomics

Fonctionnement du rétroéclairage

Réglez la luminosité du rétroéclairage en **maintenant enfoncée la touche de modification** du rétroéclairage...

Backlight +	Augmenter la luminosité
Backlight -	Diminuer la luminosité
Backlight 0	100% luminosité
Backlight 2	20% luminosité
Backlight 1	10% luminosité
Backlight Esc	Rétroéclairage éteint

Lorsque vous arrêtez de taper pour **30 secondes**, le rétroéclairage s'éteint (temporairement) afin d'économiser la durée de vie de la pile.

Pour le rétroéclairage **continu**, branchez le clavier dans une source d'alimentation USB.

Pour une durée de vie **prolongée** de la pile, abaissez le rétroéclairage.

La luminosité maximale se réduit à **20%** lorsque la pile de rétroéclairage **nécessite une charge**. Branchez le clavier pour charger la pile.

Touches de Fonction Spéciales Mac / iOS

F1	Assombrir l'écran
F2	Égayer l'écran
F3	Mission Control (Mac) Rechercher (iOS)
F4	Launchpad (Mac) Page d'accueil (iOS)
F5	Éteindre l'écran (iOS)
F6	Afficher / Cacher Clavier à l'écran (iOS)
F11	Volume diminué
F12	Volume augmenté
Backlight	Eject

Fonctionnement de la touche fn Mac

Si vous devez taper **F1** (plutôt que d'assombrir l'écran) maintenez simplement en place la touche **fn** et ensuite appuyez sur la touche **F1**.



Si ce n'est pas pratique, vous pouvez l'inverser. Rendez-vous au...

menu > **Préférences Système...** > **Clavier**

Utiliser les touches F1, F2 et ainsi de suite, comme des touches de fonction standard
Quand cette option est sélectionnée, appuyez sur la touche Fn pour utiliser la fonction représentée sur la touche.

Touches de Fonction Spéciales Windows / Android

Fn F7	Piste précédente
Fn F11	Volume diminué
Fn F12	Volume augmenté
F13	Impression de l'écran
F14	Défil
F15	Pause
Fn Delete	Insert
Clear	Verr Num

Garantie Limitée

Matias Corporation ("Matias") garantit au propriétaire original ("Client") que ce produit sera absent de vices de fabrication et de matière, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période de UN (1) AN à compter de la date d'achat original de Matias ou d'un de ses revendeurs autorisés. La seule obligation de Matias sous cette garantie sera, (au choix et aux frais de Matias) de réparer ou de remplacer le produit ou la pièce avec un produit ou une pièce comparable. Tous produits ou pièces remplacés deviennent la propriété de Matias.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Dans la mesure autorisée par la loi, Matias exclut pour soi et pour ses fournisseurs aucune responsabilité (soit basé en contrat ou en tort, y compris la négligence) pour des dommages accessoires, consécutifs, indirects, spéciaux ou punitifs d'aucune sorte, ou pour perte de revenu ou de profits, perte d'affaires, perte d'information ou de données, ou autre perte financière survenant ou liée à la vente, l'installation, l'entretien, l'usage, la performance, l'échec, ou l'interruption de ce produit, même si Matias ou son revendeur autorisé ont été informés de manière explicite de l'éventualité de tels dommages, et limite sa responsabilité au remplacement, réparation ou remboursement du prix d'achat, au choix de Matias. Cet avis de non-responsabilité pour les dommages ne sera pas modifié même si aucune solution ci-incluse échoue son but essentiel.

Ce clavier ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur, et ne doit pas être ouvert ou démonté — au risque de l'endommager et de vous blesser. Ne pas supprimer, écraser ou percer la pile à l'intérieur, ou l'exposer à des températures élevées ou des liquides.

Lorsque ce produit atteint sa fin de vie, s'il vous plaît en disposer selon les lois et les directives environnementales locales. La batterie lithium-ion dans le clavier doit être recyclée ou éliminée séparément des ordures ménagères, par un fournisseur de service qualifié.

FCC ID: WKMF418BT. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

- 1) Il ne doit pas produire de brouillage.
- 2) L'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes 72/23/EEC, 89/336/EEC, et 1999/5/EC.

Copyright © 2017 Matias Corp. Tous droits réservés. Matias Wireless Aluminum Keyboard, Matias, et le logo Matias sont des marques déposées de Matias Corporation. Launchpad, Mission Control, Mac, iOS, iPad, iPhone, iPod touch, Apple, et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. Android est une marque déposée de Google Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Les propriétaires des autres marques déposées sont respectueusement reconnus.

Procédure de Garantie

- 1) S.V.P. contactez le service d'assurance Matias par courriel à help@matias.ca ou par téléphone au **(905) 265-8844** ou gratuitement au **1-888-663-4263** et donnez une description détaillée du problème.
- 2) Nous essaierons en premier de résoudre votre problème par courriel / téléphone.
- 3) Si l'aide par courriel / téléphone n'est pas satisfaisante, ou si le produit est défectueux, Matias vous assignera un numéro EMA (Échange de Marchandise Autorisée), et vous enverra des instructions pour le retour du produit afin d'effectuer un remplacement.
- 4) Pour de plus ample renseignements vis-à-vis notre politique de retour, s.v.p. visitez notre site web:

www.matias.ca/returns